

B4540MFP

Digitalização via FTP e E-MAIL

Digitalização via FTP

- Depois de termos o servidor FTP e respectiva pasta FTP configurados, seguir os seguintes passos:

1º Se quisermos adicionar um endereço FTP à lista de contactos disponível no equipamento, podemos fazê-lo via webbrowser;

accedendo ao menu da máquina\ **Lista**

The screenshot displays the web interface of the OKI B4540MFP. At the top, there is a blue navigation bar with the following links: [HOMEPAGE](#), [PARAMETROS](#), [LISTA](#) (highlighted with a red box), [JORNAL](#), [FILA DE ESPERA](#), and [ACESSO](#). Below the navigation bar, the main content area has a title 'LISTA' in red text, enclosed in a double orange border. To the left of the main content area, there is a vertical menu with five buttons: [Adicionar](#), [Adicionar lista](#), [Modificar](#), [Suprimir](#), and [Actualizar](#). To the right of this menu, there is a text box containing the following text: Carla, Carla FTP, and Nuno Martins. Below the text box, there is an empty rectangular input field.

2º Fazemos Adicionar e preenchemos com os dados disponíveis

No **Nome**, colocamos o nome que queremos que apareça disponível no Adress Book da máquina quando procuramos um contacto

Na **Morada** colocamos o IP do servidor FTP, e respectivamente utilizador e palavra-passe desse mesmo servidor.

HOMEPAGE PARAMETROS LISTA JORNAL FILA DE ESPERA ACESSO																				
<div> Adicionar Adicionar lista Modificar Suprimir Actualizar </div>	<div> Carla Carla FTP Nuno Martins </div> <div> <input type="text"/> <input type="button" value="Procurar"/> </div>																			
<p><i>Introd os novos elementos do seu contacto</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td><input type="text" value="Carla FTP"/></td> </tr> <tr> <td>De linha</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> E-mail</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td rowspan="4"> <input checked="" type="radio"/> Morada FTP <input type="checkbox"/> Anonimo </td> <td>1.Morada <input type="text" value="172.17.234.160"/></td> </tr> <tr> <td>2.Identifiant <input type="text" value="oki"/></td> </tr> <tr> <td>3.Palavra-passe <input type="text" value="....."/></td> </tr> <tr> <td>4.Agenda <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Formato Anexo</td> <td>PDF <input type="button" value="v"/></td> </tr> <tr> <td>Velocidad</td> <td>33600 <input type="button" value="v"/></td> </tr> <tr> <td>Numero atribuido</td> <td>2 <input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Tecla associada</td> <td>NAO <input type="button" value="v"/></td> </tr> </table>		Nome	<input type="text" value="Carla FTP"/>	De linha	<input type="text"/>	<input type="radio"/> E-mail	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> Morada FTP <input type="checkbox"/> Anonimo	1.Morada <input type="text" value="172.17.234.160"/>	2.Identifiant <input type="text" value="oki"/>	3.Palavra-passe <input type="text" value="....."/>	4.Agenda <input type="text"/>	Formato Anexo	PDF <input type="button" value="v"/>	Velocidad	33600 <input type="button" value="v"/>	Numero atribuido	2 <input type="text"/>	Tecla associada	NAO <input type="button" value="v"/>
Nome	<input type="text" value="Carla FTP"/>																			
De linha	<input type="text"/>																			
<input type="radio"/> E-mail	<input type="text"/>																			
<input checked="" type="radio"/> Morada FTP <input type="checkbox"/> Anonimo	1.Morada <input type="text" value="172.17.234.160"/>																			
	2.Identifiant <input type="text" value="oki"/>																			
	3.Palavra-passe <input type="text" value="....."/>																			
	4.Agenda <input type="text"/>																			
Formato Anexo	PDF <input type="button" value="v"/>																			
Velocidad	33600 <input type="button" value="v"/>																			
Numero atribuido	2 <input type="text"/>																			
Tecla associada	NAO <input type="button" value="v"/>																			

E fazemos "Validar" para guardar.

3º No equipamento (multifuncional), podemos fazer a digitalização para FTP de duas formas:

Colocamos a(s) folha(s) que queremos digitalizar no scanner, carregamos em Scan PC\ Scan to FTP e é-nos pedido o endereço FTP

Acedemos à agenda  e seleccionamos FTP(ou o nome que demos na lista a esse contacto) \ OK

Ou

Quando nos é pedido o endereço FTP, se não o tivermos introduzido na nossa lista, colocamos o endereço IP do servidor FTP, é-nos pedido o utilizador seguido da password, que introduzimos através do teclado do equipamento e OK até final.

Digitalização via E-MAIL

1º Configurar o equipamento via webbrowser acedendo ao menu
 \ Parametros \ Internet\ Inicialização

2º O envio de e-mail é feito via rede local, é muito importante seleccionar o
 fornecedor como: REDE LOCAL, para termos acesso aos parâmetros de configuração
 da mesma.

HOMEPAGE	PARAMETROS	LISTA	JORNAL	FILA DE ESPERA	ACESSO	ESTADO																												
Internet - Inicialização																																		
Seleccione um fornecedor : REDE LOCAL																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Obrigatório NÃO preencher o campo Identificante e Palavra-passe</p> <p>Obrigatório NÃO preencher o campo POP</p> </div> <div style="width: 65%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MENSAGENS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Identificante</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Palavra-passe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Morada e-mail</td> <td>mc860@sapo.pt</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">SERVIDORES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servidor SMTP</td> <td>smtp.sapo.pt</td> </tr> <tr> <td>Servidor POP3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Principal DNS</td> <td>172.017.234.011</td> </tr> <tr> <td>DNS secundario</td> <td>172.017.234.020</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AUTENTICACAO SMTP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activação</td> <td>SIM</td> </tr> <tr> <td>Parametros</td> <td>SPEC. AUTENT.</td> </tr> <tr> <td>Identificante</td> <td>mc860@sapo.pt</td> </tr> <tr> <td>Palavra-passe</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>							MENSAGENS		Identificante		Palavra-passe		Morada e-mail	mc860@sapo.pt	SERVIDORES		Servidor SMTP	smtp.sapo.pt	Servidor POP3		Principal DNS	172.017.234.011	DNS secundario	172.017.234.020	AUTENTICACAO SMTP		Activação	SIM	Parametros	SPEC. AUTENT.	Identificante	mc860@sapo.pt	Palavra-passe
MENSAGENS																																		
Identificante																																		
Palavra-passe																																		
Morada e-mail	mc860@sapo.pt																																	
SERVIDORES																																		
Servidor SMTP	smtp.sapo.pt																																	
Servidor POP3																																		
Principal DNS	172.017.234.011																																	
DNS secundario	172.017.234.020																																	
AUTENTICACAO SMTP																																		
Activação	SIM																																	
Parametros	SPEC. AUTENT.																																	
Identificante	mc860@sapo.pt																																	
Palavra-passe																																	
Voltar ao cima da pag Precedente Seg																																		
<input type="button" value="Validar as modificações"/>																																		

3º Colocar os **servidores** de e-mail utilizados na rede, e o DNS (caso não se saiba quais os DNS disponíveis, abrir uma janela de MSDOS e na linha de comandos colocar: **ipconfig /all**, e sabemos quais os servidores disponíveis).

4º Se o servidor SMTP requer autenticação, preencher os campos Autenticação SMTP

5º Podemos adicionar à lista de contactos os endereços de e-mail via web browser


Introd os novos dados de seu contato

Nome	teste
Telefone	
<input checked="" type="radio"/> E-mail	teste@oki.pt
<input type="radio"/> Endereço FTP	1. Endereço <input type="text"/> 2. Identificad <input type="text"/> 3. Senha <input type="text"/> 4. Agenda <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Anonimo	1. Endereço <input type="text"/> 2. Identificad <input type="text"/>

Escolha a opção **Adicionar** e preencha os campos:

1. **Nome** = Nome do perfil a adicionar á lista de Contactos
2. **E-mail**
3. **Validar as modificações**

6º No equipamento (multifuncional), podemos fazer a digitalização para E-mail da seguinte forma:

Acedemos à agenda  e seleccionamos o nome que demos na lista a esse contacto \OK

7º Relatório Transmissão de Digitalização para E-mail
PARAMETROS -> Internet – Definições

[PARAMETROS](#)

[LISTA](#)

[JORNAL](#)

[FILA DE ESPERA](#)

[ACESSO](#)

Internet - Definições

LIGACAO

Tipo ligação	VOLUNTARIAS ▼	
Horas fixas	1a Hora	09 ▼ 00 ▼
	2a Hora	12 ▼ 30 ▼
	3a Hora	17 ▼ 00 ▼
Periodo	3 ▼ 00 ▼	

EMISSAO

Tipo emissao	IMEDIATO ▼
--------------	------------

DEPOSITO

Aviso de emiss	SIM ▼
Endereço	SIM NAO SISTEMATICO SE INSUCESSO
Email	

SELEC MAIL

Trocar corr	F@X APENAS ▼
Emissão DC	SEMIEM/DC ▼

Sim -> Imprime após Emissão
Não -> Não imprime
Se Insucesso -> Caso Falha